

ELVIRA 30AC/60AC/90AC

Apparecchio lineare ad elevato flusso luminoso

Modelli: ELVR-90AC-xx-xx-xx
ELVR-60AC-xx-xx-xx
ELVR-30AC-xx-xx-xx


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Via del Formello, 135 Tel 06/84385979
00049 Velletri (RM) WWW.ILM-LIGHTING.COM



/ CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello:	ELVZ-90AC-xx-xx-xx	ELVZ-60AC-xx-xx-xx	ELVZ-30AC-xx-xx-xx
Alimentazione:	200-240Vac 50/60Hz		
Potenza:	29 Watt	16 Watt	10 Watt
Dimensioni:	950 x 40 x 40mm	550 x 40 x 40mm	350 x 40 x 40mm
Temperatura colore:	2700°K/3000°K/4000°K/5000°K/5700°K		
Indice resa cromatica (CRI):	85/93		
Peso:	1,5Kg		
Protezione IP:	IP65		
Normativa:	CEI EN 60598-1 CEI EN 60598-1A1 CEI EN 60598-2-2		
Installazione:	per esterni/interni		
Identificazione cavi elettrici:	L: (Fase) marrone N: (Neutro) Blu		

Rev.20200520



/ COLLEGAMENTO ELETTRICO

Assicurarsi che la corrente elettrica sia disinserita (togliere tensione) prima di procedere all'installazione del dispositivo



Collegare il cavo di alimentazione alla linea elettrica dorsale:

L (Fase): colore marrone o nero (in genere)

N (Neutro): colore blu

Dopo aver effettuato il collegamento elettrico è possibile ridare tensione.

/ AVVERTENZE GENERALI

Al fine di garantirne il corretto funzionamento nel tempo e quindi la necessaria vita del prodotto, è tassativamente necessario che la tensione di alimentazione sia stabilizzata e che i parametri di lavoro rispettino i valori indicati nel paragrafo successivo. Verificare che la tensione di rete sia la stessa dell'apparecchio.

Togliere la tensione di rete prima di effettuare qualsiasi operazione elettrica o meccanica.

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle. Gli apparecchi che utilizzano LED in bassissima tensione devono essere installati in conformità alle norme vigenti e nel rispetto delle caratteristiche elettriche del prodotto.

L'apparecchio non deve essere in nessuna circostanza ricoperto da materiali isolanti o similari.

Tenere lontano dalla portata dei bambini (Imballaggio Incluso).

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esposti a: gas; sostanze corrosive, urti, vibrazioni.

Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato.

La manipolazione interna o esterna del prodotto può comprometterne la sicurezza.

L'apparecchio non deve essere mai usato in caso di mancanza o danneggiamento dello schermo diffusore.

Le illustrazioni presenti sono puramente indicative; ci riserviamo il diritto di apportare modifiche migliorative del prodotto senza obbligo di preavviso.